


Timer und Interrupts

Bitte lösen Sie die untenstehenden Aufgaben.

Aufgabenstellung

Der Atmel XMEGA A Mikrocontroller hat mehrere 16-bit Timer/Zähler. Das System arbeitet mit einer Frequenz (f_{CPU}) von 2.5 MHz. Möglich Werte für den Prescaler sind *off, 1, 2, 4, 8, 64, 256* and *1024*. Nach *PER* Taktsignalen wird ein Überlauf-Interrupt ausgelöst. Daher wird innerhalb einer Sekunde eine gewisse Anzahl von Interrupts ausgelöst.



Interrupts pro Sekunde

Ein Timer sind folgendermaßen konfiguriert: Prescaler = 8, PER = 24999. Wie viele Interrupts werden pro Sekunde erzeugt?

Berechnung von PER

Der Prescaler eines Timers hat den Wert 4. Sie möchten zehn Interrupts pro Sekunde haben. Bitte berechnen Sie den notwendigen Wert von TOP.

Konfiguration eines Timers

Es sollen 12½ Timer-Overflow-Interrupts pro Sekunde erzeugt werden. Berechnen Sie TOP und den Prescalerfaktor. Das Ergebnis ist nicht eindeutig. Welchen Prescalerfaktor würden Sie wählen?